

# Инструкция

## Температурный индикатор одноразовый Swittrace E-TTI

### Особенности и преимущества:

- Размер : 40 x 26 x 3 мм
- Диапазон температур: -30 - +65 °С
- Точность измерения: 0,3 °С
- Количество записей на устройство: не применимо
- Срок непрерывного использования: устанавливается для каждого случая, от 1 до 365 дней
- Установки производятся производителем индивидуально
- 1 кнопка СТАРТ и СТОП для работы с устройством
- 1 желтый цветовой сигнал
- 1 красный световой сигнал

### Внешний вид :



## Как работает индикатор

Если температурный режим был не соблюден, устройство сигнализирует **КРАСНЫМ** световым индикатором, мигая каждые 15 секунд.

### Как активизировать устройство

Устройство запускается путем удержания **КРАСНОЙ** кнопки в течение 3х секунд. Активация устройства подтверждается тем, что **желтый** световой сигнал промигает три раза.

### Как остановить работу устройства

Устройство может быть остановлено, удерживая **КРАСНУЮ** кнопку в течение 3 секунд. В этом случае **ЖЕЛТЫЙ** световой сигнал мигнет 1 раз.

### Как проверить статус работы устройства

При коротком нажатии на красную кнопку пользователь получит следующую информацию:

I-TTI не активирован, если световые идентификаторы не загораются;

I-TTI активирован, если **ЖЕЛТЫЙ** световой сигнал моргнул один раз;

I-TTI нарушен нижний температурный порог, если **ЖЕЛТЫЙ** световой сигнал моргает 3 раза;

I-TTI нарушен верхний температурный порог, если **КРАСНЫЙ** световой сигнал моргает 3 раза.

## Для дальнейших вопросов

**Пожалуйста, свяжитесь с нами:**

iLoggers.ru

+7(499)112-3648

sales@iLoggers.ru