

FRESH KEEPER

Логгер температуры и влажности

Благодарим Вас, что приобрели наш температурный индикатор Fresh keeper. Для обеспечения лучшего сервиса и поддержки, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией до использования устройства. Это позволит избежать повреждения устройства и некорректной работы.

Общее

Fresh keeper многоцветный PDF логгер температуры и влажности, оснащен LCD дисплеем, автоматически генерирует PDF отчеты, не требуется дополнительное программное обеспечение, только подключить к USB компьютера напрямую или через OTG провод, сформируется PDF отчет автоматически.

Возможности

- Усиленная батарея
Батарея позволяет осуществлять до 400 дней непрерывной рабочей записи.
- Автоматически генерируется защищенный от изменений PDF отчет, не нужно устанавливать программное обеспечение.
- Настраиваемые температурные уровни тревоги устанавливаются по потребностям
- Повторный старт
Повторный старт работы девайса без необходимости реконфигурации.
- Отметки
Можно проставлять до 9-ти отметок в рамках одной сессии записи температур. Отметки видны на временной шкале отчета.
- EN12830 требования
Удовлетворяет требованиям EN12830- 1999 для транспортировки, хранения и дистрибуции продукции.

Индикаторы ЖК дисплея



Описание

Fresh Keeper	Многоцветного использования 400 дней
Сенсор	Внутренний температуры и влажности
Объем памяти	115200

Точность	±0.5°C/0.9°F(0°C~60°C/32°F~140°F) ±1°C/1.8°F (Полный диапазон) ±3%RH(20-80%RH) ±4%RH (Полный диапазон)
Разрешение	0.1°C/°F 0.1%RH
Точность влажн.	±3%RH(0~100%RH)
Интервал записи	10 секунд—2 часа
Запуск	Нажать Старт (автоматическая запись)
Вариант сигнала	Превышение/ниже допустимого предупреждение
Батарея	3.6V Литиевая батарея
Кнопка функции	Дисплей: ОК / сигнал Тревоги Сигнал активной работы Отметка Макс, Мин, Среднее и заряд батареи
Срок работы	400 дней записи
Сертификация	CE, RoHS, соответствует EN12830



Инструкции управления

1.Нажать “START / VIEW” и удерживать 5 сек., ЖК экран покажет температуру, влажность и остаток заряда



В пределах установленного диапазона (✓) Вне пределов установленного диапазона показывает (x) .



2. Проверка ✓  Нажать кнопку “VIEW”,  экран покажет Макс, Мин, Средне значение температуры и влажности.

3.“Отметки «MARK»”

Показывает заряд батареи, короткое нажатие “STOP/MARK”. При коротком нажатии в процессе записи логгером ставится отметка, которую в последующем можно увидеть на отчете, так можно выделять события в процессе одной рабочей сессии.



4.“Выключить ”

Задержите “STOP/MARK” на 5 секунд, логгер остановит запись.

5. Перезапуск

Перезапуск логгера удалит предыдущую запись автоматически (пожалуйста, сохраните последнюю запись, если это требуется).

Нажмите кнопку “START/VIEW”, экран покажет “1111”, “8888” по очереди, затем “8888” загорится 3 раза, это означает, что предыдущий отчет успешно удален; затем экран покажет время работы новой сессии.

(Например “2” означает, что логгер сделал 2 записи в рамках сессии) . Время записи будет показано 2-3 раза, затем экран переходит в режим ожидания до следующих команд.