

Краткое руководство по началу работы

RC-5

Установите батарею:

1. Используйте подходящий инструмент (например, монету), чтобы ослабить крышку батарейного отсека.



2. Установите аккумулятор стороной «+» вверх и держите его под металлическим разъемом.



3. Установите крышку на место и затяните крышку.



Примечание: Не извлекайте аккумулятор во время работы регистратора. Пожалуйста, заменяйте его, когда это необходимо.

Установите программное обеспечение:

1. Пожалуйста, зайдите на сайт www.elitechlog.com/software. Выберите и загрузите программное обеспечение.
2. Дважды щелкните, чтобы открыть zip-файл. Следуйте инструкциям, чтобы установить его.
3. Когда установка будет завершена, программное обеспечение Elitechology будет готово к использованию.

Пожалуйста, отключите брандмауэр или закройте антивирусное программное обеспечение, если это необходимо.

Запуск и остановка регистратора:

1. Подключите регистратор к компьютеру, чтобы синхронизировать время регистратора или настроить параметры по мере необходимости.

2. Нажмите и удерживайте кнопку «стрелка», чтобы запустить регистратор, пока не появится символ «стрелка» на дисплее. Регистратор начинает запись данных.
3. Нажмите и отпустите кнопку «стрелка», чтобы переключаться между интерфейсами отображения.
4. Нажмите и удерживайте кнопку «остановка», чтобы остановить регистратор, пока символ «черный квадрат» не появится на дисплее. Регистратор прекращает запись данных.

Пожалуйста, обратите внимание, что все записанные данные не могут быть изменены по соображениям безопасности.

Настройка программного обеспечения:

1. Загрузка данных: программное обеспечение ElitechLog автоматически получит доступ к регистратору и загрузит записанные данные на локальный компьютер, если обнаружит, что регистратор подключен. Если нет, вручную нажмите "Загрузить данные", чтобы загрузить данные.
2. Данные фильтрации: нажмите "Filter data" на вкладке График, чтобы выбрать и просмотреть нужный временной диапазон данных.
3. Экспорт данных: нажмите "Export Data", чтобы сохранить файлы формата Excel/PDF на локальном компьютере.
4. Параметры настройки: время записи, интервал регистрации, задержка запуска, верхний/нижний предел, формат даты/времени, электронная почта и т.д. (Нажмите "User Manual" для параметров по умолчанию).

Примечание: новая конфигурация удалит предыдущие записанные данные. Пожалуйста, не забудьте создать резервную копию всех необходимых данных, прежде чем применять новые конфигурации.

Дополнительные функции см. в разделе "Help". Более подробная информация о продукте доступна на веб-сайте компании www.elitechlog.com.

Диагностика

Если	Действие
Было зарегистрировано всего несколько данных	Проверьте, установлен ли аккумулятор или проверьте, правильно ли он был установлен.
Регистратор не записывает данные после запуска	Проверьте, включена ли задержка запуска в конфигурации программного обеспечения.
Регистратор не может остановить запись данных нажатием кнопки	Проверьте настройки параметров, чтобы узнать, включена ли настройка кнопок (конфигурация по умолчанию отключена).

Технические характеристики

Параметры использования	Многоразовый
Диапазон температур	От -30С до +70С
Точность измерения температуры	+/- 0,5 (от -20С до +40С)
	+/- 1,0 (при других режимах)
Разрешение по температуре	0,1 С

Емкость хранилища данных	32 000 записей
Срок годности батареи/Тип	6 месяцев (в зависимости от оптимальных условий хранения от +/-15С до +23С/от 45% до 75% относительной влажности)/CR2032
Интервал записи данных	От 10 секунд до 24 часов (настраиваемый)
Режим старта	Кнопкой
Режим остановки	Кнопкой, при помощи программного обеспечения или при заполнении памяти устройства.
Класс защиты	IP67
Вес	35 гр.
Сертификация	EN12830, CE, RoHS
Сертификат валидации	Бумажная копия
Программное обеспечение	ElitechLog Win или Mac (последняя версия)
Создание отчетов	В форматах PDF, Word, Excel и Txt
Защита паролем	Опционально по запросу
Соединение с компьютером	USB 2.0, A-Type
Настройка сигнализации	Опционально, 2 параметра
Перепрограммирование	Возможно при помощи бесплатного программного обеспечения Elitrch Win или Mac
Размеры	80x33x14 мм. (ДхШхВ)

Важно:

- Пожалуйста, храните регистратор в помещении.
- Не используйте регистратор в агрессивной жидкости или в условиях чрезмерного нагрева.
- Если вы используете регистратор в первый раз, рекомендуется подключить регистратор к компьютеру для синхронизации времени.
- Пожалуйста, утилизируйте регистратор надлежащим образом в соответствии с местным законодательством.