

# Инструкция

## TTI Температурный индикатор

**Компания:** Swittrace SA - Switzerland

**Наименование логгера:** TTI

**Описание логгера:** TTI Температурный индикатор (одноразовый)

### Особенности и преимущества:

- Размер : 40 x 26 x 3
- Диапазон температур: -30 to +65 Degrees Celsius
- Точность измерения: 0.3 °C
- Количество записей на устройство: не применимо
- Срок непрерывного использования: устанавливается для каждого случая, от 1 до 365 дней
- Установки производятся производителем индивидуально
- 1 кнопка СТАРТ и СТОП для работы с устройством
- 1 желтый цветовой сигнал
- 1 красный световой сигнал

### Внешний вид :



## Как работает индикатор

Если температурный режим был не соблюден, то устройство E-TTI сигнализирует КРАСНЫМ световым индикатором, мигая каждые 15 секунд.

### Как активизировать устройство

Устройство E-TTI запускается путем удержания КРАСНОЙ кнопки в течение 3х секунд. Активация устройства подтверждается тем, что желтый световой сигнал промигает три раза.

### Как остановить работу устройства

Устройство E-TTI может быть остановлено, удерживая КРАСНУЮ кнопку в течение 3х секунд. В этом случае ЖЕЛТЫЙ световой сигнал мигнет 1 раз.

### Как проверить статус работы устройства E-TTI

При коротком нажатии на красную кнопку, пользователь получит следующую информацию:

I-TTI не активирован, если световые идентификаторы не загораются;

I-TTI активирован, если ЖЕЛТЫЙ световой сигнал моргнул один раз;

I-TTI нарушен нижний температурный порог, если ЖЕЛТЫЙ световой сигнал моргает 3 раза;

I-TTI нарушен верхний температурный порог, если КРАСНЫЙ световой сигнал моргает 3 раза.

## Для дальнейших вопросов

**Пожалуйста, свяжитесь с нами:**

iLoggers.ru

Россия, Москва, ул. Большой Саввинский пер. 11, БЦ “Саввинский”

Phone : +79636896939

E-mail : [i@iloggers.ru](mailto:i@iloggers.ru)